

## Οδηγίες προγραμματισμού χειριστηρίων YET



1. Κρατάμε πατημένα για 5 sec τα πλήκτρα C και D ώστε να διαγράψουμε ότι έχει μέσα το χειριστήριο. Θα δούμε το λαμπάκι να αναβοσβήνει συνεχόμενα, το χειριστήριο είναι έτοιμο για αντιγραφή.

2. Κρατάμε πατημένα τα πλήκτρα A & B και βλέπουμε το λαμπάκι να αναβοσβήνει και να σταματά, αφήνουμε μόνο το πλήκτρο B και το πατάμε 3 φορές, θα ξαναδούμε το λαμπάκι να αναβοσβήνει, αφήνουμε όλα τα πλήκτρα και ξεκινάμε τον προγραμματισμό.

3. Παίρνουμε το χειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε και το βάζουμε δίπλα (να ακουμπάνε). Πατάμε το πρώτο πλήκτρο από το χειριστήριο και το κρατάμε πατημένο, πατάμε και το πλήκτρο από το YET και το κρατάμε πατημένο μέχρι να δούμε το λαμπάκι να είναι σταθερά αναμμένο.

4. Κάνουμε την διαδικασία για τα επόμενα πλήκτρα (κάνουμε την διαδικασία και για τα κενά πλήκτρα ) και μόλις κάνουμε και το τελευταίο πλήκτρο το χειριστήριο βγαίνει από την κατάσταση προγραμματισμού και είναι έτοιμο.